

订购信息

型号	脉冲数 ¹	电源电压	法兰、防护等级 ² 、轴 ³	输出 ⁴	连接 ^{5,6}
RI 58-O RI 58-T	RI 58-O: 1...10000 RI 58-T: 4...2500	A 直流 5 V E 直流 10 ~ 30V	K.43 夹紧法兰, IP64, 7mm K.46 夹紧法兰, IP64, 9.52mm K.42 夹紧法兰, IP64, 10mm K.47 夹紧法兰, IP64, 12mm K.76 夹紧法兰, IP67, 9.52mm K.72 夹紧法兰, IP67, 10mm S.41 同步法兰, IP64, 6mm S.45 同步法兰, IP64, 6.35mm S.71 同步法兰, IP67, 6mm S.75 同步法兰, IP67, 6.35mm M.46 同步夹紧法兰, IP64, 9.52mm M.76 同步夹紧法兰, IP67, 9.52mm Q.46 方形法兰, IP64, 9.52mm Q.42 方形法兰, IP64, 10mm Q.76 方形法兰, IP67, 9.52mm Q.72 方形法兰, IP67, 10mm G.43 方形法兰, 80 x 80, IP64, 7mm	R RS422+ 报警 T RS422+ 传感 K 推挽 I 推挽互补	A PVC 电缆, 轴向 B PVC 电缆, 径向 E TPE 电缆, 轴向 F TPE 电缆, 径向 C M23 连接器 (Conin), 12 脚, 轴向, 顺时针 D M23 连接器 (Conin), 12 脚, 径向, 顺时针 G M23 连接器 (Conin), 12 脚, 轴向, 逆时针 H M23 连接器 (Conin), 12 脚, 径向, 逆时针 J M16 连接器 (Binder), 6 脚, 径向 N M16 连接器 (Binder), 6 脚, 轴向 O MS 连接器, 10 脚 (插入装置 18-1), 轴向 K MS 连接器, 10 脚 (插入装置 18-1), 径向

¹ 直流 10~30V 仅提供 K,I,R 输出, 直流 5V 仅提供输出 R,T

² 通过夹紧法兰和法兰适配器 (参见“附件”) 的组合可以实现其他不同的法兰版本。
如, RI 58 同步法兰和 10 mm 轴: 也可用夹紧法兰和 10mm 轴 + 同步法兰适配器 (1 522 328)

³ 输出代码 “K” 和 “I” 带短路保护

⁴ 连接器代码 “O” “K” 符合 MIL-C-5015 (仅 RI58-O)

⁵ 带连接器的 IP67 编码器, 需要和匹配连接器正确安装, 才能达到 IP67 的防护等级

⁶ 连接器代码 “O” “K” 符合 MIL-C-5016 (仅 RI58-T)

订购信息

可选电缆长度

电缆输出的类型 (连接 A, B, E, F) 可选择以下几种电缆长度。需要订购要求的电缆长度, 请增加单独的代码到你的订购代码后面。对于电缆末端带不同连接器的情况, 请在电缆输出方向和连接器代码中间增加电缆长度代码。应要求可提供更多的电缆长度。

代码	电缆长度
无代码	1.5m
-D0	3 m
-F0	5 m
-K0	10 m
-P0	15 m
-U0	20 m
-V0	25 m

示例:

3 米长电缆: ...B-D0

3 米长电缆末端带 M23 连接器, 顺时针: ...B-D0-I

附件

见“附件”章节